



### Beskrivelse

Senderen 2641 E4 / E2 benytter 433 MHz, licens fri bånd. Senderen er beregnet til fjernbetjening af elektriske apparater. Takket være kodningsteknikken fra Microchip, „Rolling Code“, kan kun den programmerede fjernbetjening styre modtageren. Dette giver en ekstrem høj sikkerhed, for at det kun er den "tilladte håndsender" der betjener apparatet. Alle håndsendere der ønskes at kunne betjene systemet skal oprettes i modtageren og den enkelte taste funktion skal defineres.

Funktioner	Applikationer	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lang rækkevidde</li> <li>• Relæ udgange på modtager 4 3 x NO, 1 x NO/NC</li> <li>• HF programmering via håndsenderen (oprettelse og sletning af sendekoder)</li> <li>• Max 256 koder kan programmeres i 1 modtager</li> <li>• 4 relæ udgange kan programmeres – monostabil, bistabil og timer funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garage-/døråbner</li> <li>• Til og frakobling af alarmsystemer</li> <li>• Fjernbetjening af døre og loftsvinduer.</li> <li>• Markiser.</li> <li>• Fjernbetjening.</li> <li>• Dreje arme.</li> <li>• Dør styring.</li> <li>• Låse kontrol.</li> <li>• Hæve/sænke borde, og –senge.</li> <li>• Centrallåse</li> <li>• Garageporte</li> <li>• Bomme</li> <li>• Parkeringsanlæg</li> <li>• Lysstyring</li> <li>• Adgangskontrol</li> <li>• Maskinstyring</li> <li>• Nødkald / Panik alarm</li> </ul>	
Forbindelser	Tekniske data	
<b>Forsyning / Batteri:</b> 12 volt. Type 23A eller tilsvarende	<b>Frekvens:</b> 433,92MHz <b>Rækkevidde:</b> Op til 50 m. i frit sigte afhængig af fysiske forhold <b>Forsyning:</b> 12 volt. Type 23A eller tilsvarende <b>Arbejds temperatur:</b> -20 °C til +55 °C <b>Dimensioner: LxBxH:</b> 45 x 75 x 14 mm <b>Tæthed:</b> IP 44	
Yderligere information	Tilbehør	
Bruger manual. Godkendelses dokument. <a href="http://www.eltjener.dk">www.eltjener.dk</a>	Modtager Sender 2 kanal Sender 4 kanal	Ordre kode 2641 C4 RX 2641 E2 TX 2641 E4 TX